



## LUPUS - FUNKREPEATER PRO

Art. 12205

EAN: 4260195435544

- » Nur für XT4 - bis zu 2km\* Reichweite
- » Erhöht die Reichweite von Sensoren
- » Kleines, unauffälliges Gehäuse
- » Einfache Installation
- » Verstärkt bis zu 80 Pro (868,6375 MHz) Sensoren

### LUPUS - Funkrepeater Pro



Der neue Funkrepeater Pro erlaubt Ihnen die Reichweite Ihrer Zentrale unbeschränkt zu erhöhen. Dies ist möglich, da der Funkrepeater Pro kaskadierbar ist, also Sie einen Funkrepeater auch in einem weiteren Anlernen können. Damit sind Sie in der Lage auch die abgelegensten Bereich zuverlässig mit Ihrer LUPUS Zentrale und Sensoren zu schützen.

Der Repeater wird mittels eines Netzteils mit Strom versorgt, verfügt aber genau wie unsere Zentralen über einen Notstromversorgung mittels eines Akkus, um sicherzustellen, dass Ihr Heim auch während eines Stromausfalls bestens geschützt ist.

### Umfangreich erweiterbar - das LUPUS Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrerelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer SmartHome Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.



## TECHNISCHE DATEN

Maße	186,3 x 130 x 30,3 mm (HxBxT)
Gewicht	0,28 kg
Funkfrequenz	868,6375 MHz
Funkleistung	max. 25mW(14dBm)
Sendereichweite	Max. 2km im Freien ohne Hindernisse, innerhalb von Gebäuden zwischen 30-300 Meter.
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschrauben
Stromversorgung	DC 12V 1A
Notstrom Akku	4,8V NiMH (wiederaufladbar) Für bis zu 18 Stunden
Montageort	Wand <b>Nur Innenbereich</b>
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Beschränkungen	Es können nur Pro-Sensoren welche 868MHz verwenden verstärkt werden Eine genaue Auflistung finden Sie in den FAQs
<b>Kompatibel mit XT Zentrale</b>	<b>XT4</b>

## LIEFERUMFANG

Repeater	12V 1A Netzteil
Handbuch	

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

